



Erstellen Sie die unten dargestellte gemischte Schaltung mit dem Zeichenprogramm OpenOffice Draw und setzen Sie das Ergebnis in der Textverarbeitung OpenOffice Writer ein.

OpenOffice Draw:

- Ein Zeichenraster hilft beim Zeichnen
 - Ansicht – Raster – Raster sichtbar: Ein
 - Ansicht – Raster – Am Raster fangen: Ein
 - Abstand des Rasters verstellen: Extras – Optionen – OpenOffice.org Draw – Raster – Unterteilung
- Symbole
 - Widerstände durch Rechtecke
 - Spannungsanschluss mit kleinen Kreisen
 - Leitungen als Verbinder an die Symbole kleben (Verbinder bleiben beim Verschieben der Symbole kleben)
- Beschriftung
 - Rechtecke bzw. Linien kann man beschriften, wenn man einen Doppelklick auf eine Linie macht
 - Die 3 Zeilen mit U=..., R=... und I=.. erzeugt man mit einem Zeilenumbruch in der Beschriftung des Rechteckes
 - Indizes tiefstellen mit Format – Zeichen – Position
 - Einfügen – Sonderzeichen – Ω
- Übertragen des Schaltens in das Textverarbeitungsprogramm
 - Ganze Schaltung markieren – kopieren

OpenOffice Writer:

- Einfügen

Hinweise

- Man kann auch die Zeichenfunktionen von OO Writer verwenden, aber mit OO Draw hat man mehr Möglichkeiten.
- Nach dem Einfügen kann man die Beschriftung der Schaltung auch in OO Writer ändern.

